# Ballast pour XERADEX
DBD 20/110-240

Radium

Product Datasheet Date: 06.11.2026




W

30

## Données générales

| | |
|---|---|
| Article No. | 52312907 |
| Code | DBD 20/110-240 |
| Product EAN | 4008597129070 |
| Box quantitiy (pcs.) | 1 |
| EAN Box | 4008597429071 |
| Gross weight of box in kg | 0.307 |
| Length of box in m | 0.23 |
| Width of box in m | 0.12 |
| Height of box in m | 0.07 |
| Poids du produit | 200 g |
| Product status | Active |

## Les paramètres électriques

| | |
|---|---|
| Puissance nominale | 30.0 W |
| tension nominale | 110-240 V |
| Fréquence du réseau | 50 / 60 Hz |
| convient pour puissance de lampe | 0-20.0 W |

# Ballast pour XERADEX
DBD 20/110-240

Radium

## Spécification

| | |
|---|---|
| longueur | 230 mm |
| Hauteur max. | 60 mm |
| Largeur max. | 120 mm |
| Longueur de câble | 500 mm |
| version | EV000101 |

## Notices explicatives pour fonctionnement

| | |
|---|---|
| Note de fonctionnement | indique l'état de fonctionnement |
| convient pour puissance de lampe | 0-20.0 W |
| Zone de température ambiante | 0 - 40 °C |
| max. humidité relative | 80 % |
| Accessoires assortis | WAGO 231-608 |

## Notices explicatives

Ballast électronique pour une lampe Xeradex UV-C jusqu'à 20W avec un câble de connexion de 50cm. Indique l'état de fonctionnement.

Please, refer to www.radium.de/recycling for notes on disposal of burned-out lamps as well as lamp breakage.
The field 'info about service life' contains the frame conditions according to standards based on which the specific service life has been determined. So, for example, "12B50, 50Hz" means that the mean service life (B50) has been determined with a 12h switching cycle at mains (frequency 50Hz), "3B50, HF" is based on a 3h switching cycle at electronic control gear (high frequency).

**Safety instructions**
Les lampes XERADEX génèrent des rayons UV extrêmement intenses, ce qui est très est fortement absorbé par l'oxygène. Cela crée de l'ozone. Pour cette raison, pendant le fonctionnement pour une ventilation adéquate vous inquiétez pas. Les lampes elles-mêmes ne peuvent être utilisées que dans des boîtiers étanches. Les projecteurs XERADEX sont alimentés en haute tension et ne sont approuvés que pour les ballasts BDB dorigine spécialement développés à cet effet. Attention: ne jamais utiliser un autre appareil! L'installation, l'installation, le remplacement et l'utilisation ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.

**All technical data without guarantee.**