# Betriebsgerät für XERADEX
DBD 300 MK2 DIM

Produktdatenblatt Stand: 03.11.2026



W

330

## Allgemeine Daten

| | |
|---|---|
| Article No. | 52317629 |
| Code | DBD 300 MK2 DIM |
| Product EAN | 4008597176296 |
| Box quantitiy (pcs.) | 1 |
| EAN Box | 4008597476297 |
| Gross weight of box in kg | 3.55 |
| Length of box in m | 0.365 |
| Width of box in m | 0.275 |
| Height of box in m | 0.265 |
| Produktgewicht | 3000 g |
| Product status | Active |

## Elektrische Parameter

| | |
|---|---|
| Nennleistung | 330.0 W |
| Nennspannung | 120-240 V |
| Netzfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Geeignet für Lampenleistung | 60.0-300.0 W |
| Sicherung | 2 x 5 A |

# Betriebsgerät für XERADEX
DBD 300 MK2 DIM

Radium

## Lichttechnische Parameter

| | |
|---|---|
| Dimm-Bereich | 10 - 100 % |

## Spezifikation

| | |
|---|---|
| Länge | 252 mm |
| Höhe max. | 128 mm |
| Breite max. | 166 mm |
| Länge Anschlusskabel jeweils | 600 mm |
| Ausführung | elektronisch |

## Betriebshinweise

| | |
|---|---|
| Betriebshinweis | Dimmung und Schaltung des Ausgangs extern fernbedienbar |
| Geeignet für Lampenleistung | 60.0-300.0 W |
| Umgebungstemperaturbereich | 0 - 40 °C |
| max. relative Luftfeuchtigkeit | 80 % |
| Passendes Zubehör | Encoder D-Sub 9, Control Phoenix 5 + 6 pol, IEC Connector, Output MHV (BNC-HT) at fixed cable (60cm) |

## Hinweise

Dimmbares, elektronisches Betriebsgerät für einen Xeradex UV-C-Strahler bis 300W mit 60cm Anschlusskabel, fernbedienbar.

Please, refer to www.radium.de/recycling for notes on disposal of burned-out lamps as well as lamp breakage.
The field 'info about service life' contains the frame conditions according to standards based on which the specific service life has been determined. So, for example, "12B50, 50Hz" means that the mean service life (B50) has been determined with a 12h switching cycle at mains (frequency 50Hz), "3B50, HF" is based on a 3h switching cycle at electronic control gear (high frequency).

**Safety instructions**
XERADEX Strahler erzeugen extrem intensive UV-Strahlung, die sehr stark von Sauerstoff absorbiert wird. Dadurch entsteht Ozon. Aus diesem Grund ist während des Betriebes für adäquate Belüftung zu sorgen. Die Lampen selbst dürfen nur und ausschließlich in luftdichten Gehäusen betrieben werden. XERADEX Strahler laufen an Hochspannung und sind nur für den Betrieb an Original-BDB-Vorschaltgeräten zugelassen, die speziell dafür entwickelt wurden. Achtung: niemals mit einem anderen Gerät betreiben! Einbau, Installation, Austausch und Betrieb ist ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen.

**Alle technischen Angaben ohne Gewähr.**